

# MAGEWELL

## Pro Convert HDMI Plus 模块技术规格

版权所有 (c) 2011–2024 [南京美乐威电子科技有限公司](#) 保留所有权利

本规格书依照现有的硬件、固件、软件版本撰写，美乐威有可能修改此规格书而不另行通知。

HDMI、HDMI 的标志和 High-Definition Multimedia Interface 是 HDMI Licensing LLC 公司注册的商标；NDI<sup>®</sup> 是 Vizrt Group 的注册商标。

修订于 2024 年 04 月 15 日

### 接口

- 1\* RJ45 1000Mbps 以太网口
- 1\* USB Type-C 接口，用于配置
- 1\* HDMI 1.4 输入接口
- 1\* HDMI 1.4 输出接口
- 1\* Modator 接口，插入 Modator 2U 控制器（可热插拔）

### 输入和环出特性

- 最高支持输入和环出
  - 4096x2160 30fps 4:4:4/4:2:2
  - 4096x2160 60fps 4:2:0
- 支持通过修改 EDID 接入任意分辨率格式信号
- 视频格式支持 RGB, YUV BT.601/709
- 支持 8 通道嵌入式音频

### NDI<sup>®</sup> 编码特性

- 支持编码输出 Full NDI<sup>®</sup> 实时流
- 最高支持编码输出 2048x2160 120fps 4:2:2 8-bit
- 输出分辨率支持与输入信号一致或任何自定义分辨率。典型输出为：
  - 2048x1080p/1920x1080p 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60
  - 1280x720p 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60/100/119.88/120
  - 1920x1080i 25/29.97/30/50/59.94/60
  - 720x480p/720x480i 59.94/60/119.88/120
  - 720x576p/720x576i 50/100
- 输出帧率支持与输入信号一致，或为输入帧率的 1/2、1/3、1/4
- 支持编码输出 8 声道音频
- 支持 NDI<sup>®</sup> 5.x

### Web UI 配置管理

- 支持注册到 Magewell Control Hub 进行远程集中管理
- 提供 WebUI 配置管理工具
- 实时显示设备和信号相关信息
- 配置音视频信号编码处理参数，包括去隔行、EDID、上下变换、帧率、宽高比，以及网络连接等
- 支持固件升级
- 支持 USB RNDIS/ECM
- 支持 IE/Edge/Firefox/Chrome/Safari/Opera 网络浏览器
- 支持 HTTP APIs

### LED 指示灯

- 输入信号指示灯：
  - 常亮：锁定信号
  - 灭：未锁定信号
- 输出信号指示灯：
  - 常亮：连接环出设备且有信号
  - 灭：未检测到信号

## 物理规格

- 尺寸：184.4mm (长) x 30.0mm (宽) x 81.5mm (高)
- 重量：≈295g

## 功耗

- 最大功耗：6.2W

## 工作环境：

- 操作温度：-10 到 45 摄氏度
- 保存温度：-20 到 70 摄氏度
- 相对湿度：5% 到 90% (非冷凝状态)